



Hot - Line Systems AG lehnt jede Haftung ab, sollte der Kunde die Kasse selber programmieren (an der Kasse oder via Software). Für Fehler in diesem Dokument wird jede Haftung abgelehnt.

Telefonischer Support wird wie folgt verrechnet:

1 Kasse = Fr. 80.--, zwei und mehr Kassen = Fr. 120.-- (jeweils exkl. Mehrwertsteuer).

## **Mehrwertsteuersatz wechseln - Modell Casio SE-C450/SE-S400**

### **1. Funktionsschloss auf PGM stellen**

Schreibfolie auflegen

### **2. Bontexte wechseln**

Mit „↓“ Taste auf „**Meldung PGM**“

Taste „**Bar**“ drücken

Mit „↓“ Taste auf Textzeile:

«INKL. 8% MWST/CHE-XXX.XXX.XXX MWST»

Taste „**Bar**“ drücken

Neuen Text eingeben:

«INKL.MWST/CHE-XXX.XXX.XXX MWST»

Taste „**Bar**“ drücken

Taste „**Subtotal**“ drücken

(sollte beim Ihnen dieser Logotext stehen INKL.MWST/CHE-XXX.XXX.XXX MWST können Sie bei **3. Steuersatz wechseln** weiterfahren)



### 3. Steuersatz wechseln

Mit „↓“ Taste auf „**Steuer PGM**“  
Taste „**Bar**“ drücken  
Taste „**Bar**“ drücken  
Mit „↓“ Taste auf 8% gehen  
7.7 eingeben Taste „**Bar**“ drücken  
Taste „**Subtotal**“ drücken  
Taste „**Subtotal**“ drücken

### 4. Finanzartentexte wechseln

Mit „↓“ Taste auf „**Systemeinstellungen**“  
Taste „**Bar**“ drücken  
2 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
3501 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
In der Anzeige erscheint „UMSATZ 8%“  
Neuen Text eingeben „UMSATZ 7.7%“  
Taste „**Bar**“ drücken  
3601 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
In der Anzeige erscheint „MWST 8%“  
Neuen Text eingeben „MWST 7.7%“  
Taste „**Bar**“ drücken  
Taste „**Subtotal**“ drücken

### 5. Funktionsschloss auf REG stellen

# h o t l i n e

## s y s t e m s

8	16	24	32	40	48	56	64	72
A a	B b	C c	D d	E e	F f	G g	H h	I i
7	15	23	31	39	47	55	63	71
J j	K k	L l	M m	N n	O o	P p	Q q	R r
6	14	22	30	38	46	54	62	70
S s	T t	U u	V v	W w	X x	Y y	Z z	
5	13	21	29	37	45	53	61	69
1	2	3	4	5	/	.	*	,
4	12	20	28	36	44	52	60	68
6	7	8	9	0	-	+	!	?
3	11	19	27	35	43	51	59	67
(	)	@	.	#	'	%	:	&
2	10	18	26	34	42	50	58	66
CAPS	SHIFT							
1	9	17	25	33	41	49	57	65