



Hot - Line Systems AG lehnt jede Haftung ab, sollte der Kunde die Kasse selber programmieren (an der Kasse oder via Software). Für Fehler in diesem Dokument wird jede Haftung abgelehnt.

Telefonischer Support wird wie folgt verrechnet:

1 Kasse = Fr. 80.--, zwei und mehr Kassen = Fr. 120.-- (jeweils exkl. Mehrwertsteuer).

Mehrwertsteuersatz wechseln

Modell Casio V-R100 / V-R200 / V-R7000 KlarCash

1. Managerschlüssel einstecken

2. Bontexte wechseln

Taste „**Programm**“ drücken

Taste "**Texte/Logos**" drücken

Taste "**Bontexte**" drücken

Taste "**RechnungsEnde**" markieren - bearbeiten

(sollte beim Ihnen dieser Logotext stehen „INKL.MWST/CHE-XXX.XXX.XXX MWST“ können Sie die Taste "**Beenden**" drücken und bei **3. Steuersatz wechseln** weiterfahren)

neuen Text eingeben/anpassen „INKL.7.7%MWST/CHE-XXX.XXX.XXX MWST“

Taste "**Sichern**" drücken

Taste "**Beenden**" drücken



3. Steuersatz wechseln

Taste „**Programm**“ drücken
Taste "**PGM System**" drücken
Taste "**Steuertabelle**" drücken

Steuersatz 8% auswählen – bearbeiten
Eingeben neu
Nettobezeichnung: TI ohne 7.7%MwSt
Steuerbezeichnung: 7.7% MwSt
Steuerrate: 77000 (Komma wird beim Speichern erstellt)
Taste "**Sichern**" drücken

Steuersatz 3.8% auswählen – bearbeiten
Eingeben neu
Nettobezeichnung: TI ohne 3.7%MwSt
Steuerbezeichnung: 3.7% MwSt
Steuerrate: 37000 (Komma wird beim Speichern erstellt)
Taste "**Sichern**" drücken

Steuersatz 2.5% auswählen – braucht nicht angepasst zu werden

Taste "**Sichern**" drücken
Taste "**Beenden**" drücken

4. Finanzartentexte wechseln

Taste „**Programm**“ drücken
Taste "**PGM System**" drücken
Taste "**Finanzberichte**" drücken

Texte auf Zeilen 38. bis 46. müssen angepasst werden

38. TOTAL UMSATZ 7.7% MWST
39. NETTO 7.7% MWST
40. 7.7% MWST
41. TOTAL UMSATZ 2.5% MWST
42. NETTO 2.5% MWST
43. 2.5% MWST
44. TOTAL UMSATZ 3.7% MWST
45. NETTO 3.7% MWST
46. 3.7% MWST

Taste "**Sichern**" drücken
Taste "**Beenden**" drücken